

# RADIO PORTABIL RP 100

Aveti oriunde cu dvs. posturile preferate cu acest radio SW/MW/FM portabil.



Acordarea se face ușor, datorită tunerului analogic simplu, iar boxa mono puternică vă oferă un volum ridicat provenit dintr-o carcasă mică.

- Recepție FM / MW / SW1-9
- Antenă telescopică exterioară
- Semnal puternic
- Calitate superioară a sunetului



## Specificații

### 1. Frecvență acoperită:

FM	64-108	MHz
MW	526.5-1606.5	KHz
SW1	4.75-5.05	MHz
SW2	5.90-6.20	MHz
SW3	7.10-7.60	MHz
SW4	9.35-9.90	MHz
SW5	11.60-12.10	MHz
SW6	13.50-14.00	MHz
SW7	15.10-15.80	MHz
SW8	17.50-18.50	MHz
SW9	21.40-21.85	MHz

### 2. Sensibilitate:

FM	$\leq 20$ V ;
MW	$\leq 3$ mV / m ;
SW	$\leq 100$ V ;

### 3. Alimentare:

- DC 4.5 V ;
- 3 x baterii UM1 ;
- AC Input: 220V / 50Hz ;

### 4. Difuzor: $\Phi$ 102 mm / 4 $\Omega$ / 1 W ;

### 5. Putere difuzor: $\geq 200$ mW ;

### 6. Căști: $\Phi$ 3.5 mm 32 $\Omega$ ;

### 7. Dimensiuni: 235 x 132 x 62 mm ;

### 8. Greutate: 800 g (fără baterii) ;