

**E-BODA**

# ***SMARTTIME 310***



**MANUAL DE UTILIZARE**

Vă mulțumim pentru alegerea ceasului inteligent **E-Boda Smart Time 310**. Înainte de utilizarea produsului, vă recomandăm citirea integrală a acestui manual de utilizare. Astfel, veți cunoaște mai bine aparatul, putând să vă bucurați de toate funcțiile sale.

Acest dispozitiv poate folosi modul inteligent, în funcție de aparatele la care este conectat. Printre funcțiile inteligente ale acestuia se numără sincronizarea agendei telefonice, efectuarea de apeluri telefonice, primirea de notificări etc.

S.C. E-Boda Distribution S.R.L. își rezervă dreptul de a face modificări în prezentul manual de utilizare, fără notificare prealabilă.

Pentru a vă bucura de toate funcțiile ceasului inteligent E-Boda Smart Time 310, este necesar să instalați pe telefon aplicația **BT Notification**. Odată instalată, aceasta vă permite să citiți mesajele SMS primite pe telefonul conectat, să primiți notificări sau să utilizați ceasul pentru a face poze cu telefonul.

Pentru moment, aplicația BT Notification este disponibilă doar pentru sistemul de operare Android. Cu toate acestea, Smart Time 310 este compatibil cu telefoanele Apple ce au instalat sistemul de operare iOS 8.1 sau mai noi, putând să vă afișeze agenda telefonică, istoricul apelurilor și puteți controla redarea audio.

Pentru a instala aplicația, aveți la dispoziție două variante:

### 1. Descărcați de pe adresa :

<http://58.96.188.17/app/u8/code.html>

Accesați link-ul de mai sus, descărcați și instalați aplicația.

### 2. Descărcați aplicația cu ajutorul codului QR

Pentru a instala aplicația pe telefonul mobil Android, că rugăm să scanați codul **QR** de mai jos.



După ce s-a instalat pe telefonul mobil aplicația “BT Notification.apk”, trebuie realizată conexiunea Bluetooth cu ceasul inteligent prin funcția “caută dispozitive bluetooth sau clic “↶”, pentru a se conecta la dispozitive Bluetooth. Telefonul mobil va trimite semnalul “Bluetooth pairing request”, după care apăsați “confirm”, va apărea mesajul “connected” împreună cu icoana “📶”, indicând ca telefonul mobil și ceasul inteligent au efectuat conexiunea cu succes. Puteți urmări operațiunea conform următorilor pași :



Instrucțiuni de folosire ale ceasului inteligent :

### **POWER/HOME**

Tineți apasat butonul pentru a accesa funcțiile on/off. Apăsați scurt pentru a reveni la meniul de baza.

### **BACK/HANG UP**

Apăsați “back” pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a închide un apel.

### **VOLUME**

Apăsați pentru a ajusta volumul

### **CONFIRM/ANSWER**

Reprezintă tasta de acces în meniul principal, tasta de confirmare când accesați meniul, tasta de a răspunde apelului în așteptare.

### **MICROPHONE**

Nu acoperiți microfonul în timp ce sunați.

### **USB PORT**

Incarcați bateria, conectați cablul USB pentru transferul de date.

### **SPEAKER**

Nu acoperiți difuzorul în timp ce sunați.

### **CAMERA**

Va oferă posibilitatea de captură foto, video.

### **MENIUL DE BAZĂ**

Funcțiile ceasului inteligent sunt împărțite în 5 pagini:

**Pagina 1** : Bluetooth, Phonebook (Agendă telefonică), Dialer (Apelare), Messaging (Mesaje)

**Pagina 2** : Call history (Istoric apeluri), Notifier (Notificari), BT Music (Muzica), Capture (Captura foto)

**Pagina 3** : Pedometer, Stopwatch (oprire ceas).

**Pagina 4** : Profiles (Profile), Settings (Setari), Anti-lost (anti-pierdere), Calendar.

**Pagina 5** : Calculator, Alarm (Alarmă), MM Style.  
Informații de funcționare :

#### **Bluetooth**

Conexiunea Bluetooth poate fi oprită/pornită. Setările și vizibilitatea dispozitivelor Bluetooth. Modificarea denumirilor Bluetooth. Setările și alertele anti-pierdere.

#### **Phonebook (Agenda telefonică)**

Când Ceasul Inteligent este conectat cu telefonul mobil, vă afișa contactele de pe telefonul mobil.

### **Dialer (Apelare)**

Când ceasul Inteligent este conectat la telefon se poate efectua apelul telefonic.

### **Messaging (Mesaje)**

Deschizând această funcție observați următoarea notificare de a instala "BT Notification.apk"

Aplicație ce ajută la accesarea funcției.

3) Inbox : Afișează mesajele primite din telefonul mobil.

4) Sent messages : Afișează mesajele trimise din telefonul mobil.

### **Call history (Istoric apeluri)**

Deschizând această funcție observați următorul meniu :

1)Missed calls (apeluri pierdute) - Afișează apelul pierdut. În același timp poate apela acel contact.

2)Dialed calls (apeluri efectuate) - Afișează apelurile efectuate. In același timp poate apela acel contact.

3)Recived calls (apeluri primite) - Afișează apelurile primite. In același timp poate apela acel contact.

4)All calls (toate apelurile) - Afișează toate apelurile memorate.

### **Notifier (Notificari)**

Afișează notificari despre anumite aplicații : WhatsApp,WeChat și ultimile stiri.

Pentru a folosi această funcție este nevoie de a instala aplicația "BT Notification.apk".

### **BT Music**

Poate accesa muzica din telefonul mobil.

### **Capture**

Când instalați aplicația "BT Notification.apk" in telefonul mobil, poate accesa de la distanță camera, cu funcția on/off sau poate face captură foto. Dacă doriți să opriți sunetul, accesați meniul "Profiles" si setați modul "Silent".

### **Pedometer**

Calculează distanța și timpul de mers (timp, minute, secunde) și numărul de kilometri (km).

Deschizând această funcție observați urmatorul meniu :

- 6) Pedometer – După ce ați intrat în meniu, apăsați tasta mecanică ce indică pornirea cronometrului.
- 7) Sex – Setează modul femeie/barbat.
- 8) Height/CM – Setează înălțimea.
- 9) Weight/KG – Setează greutatea.
- 10) Step length/CM – Setează distanța pașilor.

### **Stop watch**

Această funcție oprește cronometrul.

### **Profiles**

Accesarea funcției va deschide urmatorul meniu :

- 1) General – Modul general
- 2) Silent – Modul fără sunet.
- 3) Meeting – Modul doar cu vibrații.
- 4) Outdoor – Modul (în aer liber).

### **Anti-lost**

Deschizând această funcție a ceasului inteligent, va vibra și activa alarma sau diferite tonuri sonore în momentul în care vă deparțați la o anumită distanță de dispozitiv. Diferite alarme anti-pierdere pot fi setate din meniul "Bluetooth Anti-lost".

### **Calendar**

Afișează calendarul.

### **Alarm**

Deschide funcția "alarmă"

### **MM Style**

Puteți selecta 3 interfețe diferite.

## Note !

Designul produsului si parametrii tehnici pot fi modificați fara o notificare in prealabil. Aceasta se refera la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul si distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate in a compensa eventual din cauza unor erori aparute in descrierea manualului de utilizare.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încat să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

### **BATERIILE:**

#### **Atentie!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurati (PBDE).

## **Declarație de conformitate CE**

Noi, societatea **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L.**, cu sediul în comuna Cernica, str. Oxigenului nr.2B, jud. Ilfov, CUI 16021123, înregistrată la ONRC cu nr. J23/1641/2013, având marcă înregistrată la OSIM cu nr. 049358/2002,

**declaram pe propria noastră răspundere că produsul:**

### **CEAS INTELIGENT**

Model: **E-Boda Smart Time 310**

Lot nr: **1**

**la care se referă prezenta declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte cerințe relevante din Directiva R&TTE (1999/5/CE) transpusă în legislația națională prin HG nr. 88/2003, republicată.**

**Corespunzător cerințelor esențiale aplicabile, produsul este în conformitate cu prevederile următoarelor standarde:**

EN60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN301489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN300328 V1.7.1:2006-10

EN62479:2010

#### **Informatii suplimentare:**

Dosarul tehnic de construcție este păstrat de: societatea **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L**

Locul și data emiterii (prezentei DoC): București, **15.09.2016.**

Semnat de către sau în numele producătorului:.....

(Semnătura persoanei autorizate)



Nume (tiparit): Emilia Burcea

Titlu: Administrator